

Accesați <u>tachosafe.ro/tools.html</u> cu ajutorul browserului preferat.



În secțiunea numită **Tacho4Safe** veți găsi cea mai recentă actualizare de firmware, pe care o puteți descărca dând click pe link-ul de **Download**.



Pe Windows





(Downloads) și căutați fișierul numit updateTacho4Safe.exe.

Copiați fișierul în folderul principal al dispozitivului Tacho4Safe.

$\leftarrow \rightarrow \cdot \wedge \square$	→ Thi	s PC » T4S (K:) »			
		Name	Date modified	Туре	Si
A Quick access		Downloads	16/06/2020 13:45	File folder	
Desktop	R	Update	18/05/2020 15:15	File folder	
Downloads	Å	DeviceRegistration.txt	18/05/2020 12:15	Text Document	
🔮 Documents	A	Firmware_version.txt	17/06/2020 09:35	Text Document	
Pictures	*	GPRS_config.txt	27/05/2020 06:52	Text Document	
🔟 T4S (K:)	*	Readme.txt	18/05/2020 12:15	Text Document	
Documentatio	on	🞲 updateTacho4SAFE.exe	17/06/2020 12:28	Application	





Deschideți fișierul proaspăt copiat updateTacho4Safe.exe, pentru a verifica dacă firmware-ul de pe dispozitiv este actualizat.



6.

În cazul în care firmware-ul nu este la zi, expertul de configurare va descărca fișierele necesare și le va copia în folderul "Update" al dispozitivului.

După finalizarea configurării, dați click pe butonul de **Close** și treceți la pasul **7** din acest ghid.



În cazul în care firmware-ul este la zi, expertul de configurare nu va mai instala niciun fișier suplimentar. După finalizarea configurării, dați click pe butonul de **Close** și treceți la pasul **10** din acest ghid.







Verificați dacă fișierele necesare se află în folderul "Update" al dispozitivului.

← → ∽ ↑ 📴 → This PC → T4S (K:) → Update									
latest	' Name	Date modified	Туре	Size					
T4S_Updater_Gu	🗱 T4S_Bootloader.bin	17/06/2020 12:31	BIN File	41 KB					
OneDrive	T4S_Bootloader.crc	17/06/2020 12:31	CRC File	1 KB					
-	🚟 Tacho4Safe.bin	17/06/2020 12:31	BIN File	109 KB					
💻 This PC	Tacho4Safe.crc	17/06/2020 12:31	CRC File	1 KB					
🧊 3D Objects									



9.

Scoateți cablul USB din dispozitiv, apoi așteptați până când toate luminile sunt stinse.

Reconectați cablul USB la dispozitiv, apoi așteptați să înceapă procesul de actualizare. Dacă actualizarea se face cu succes, dispozitivul va emite un scurt semnal sonor și va fi afișat ca dispozitiv de stocare în masă USB, ulterior.

10.

Navigați la folderul principal al dispozitivului și deschideți fișierele **Firmare_version.txt** și **version.txt**. Comparați-le pentru a vedea dacă dispozitivul este actualizat.

		Update	18/05/2020 15:15	Filefolder							
Downloads	R	DeviceRegistration.txt	18/05/2020 12:15	Text Document		1 KB					
🔮 Documents	*	Firmware_version.txt	18/06/2020 06:13	Text Document		1 KB					
Pictures	*	GPRS_config.txt	27/05/2020 06:52	Text Document		1 KB					
14S (K:)	*	Readme.txt	18/05/2020 12:15	Text Document		1 KB					
Documentation	n	🔀 updateTacho4SAFE.exe	18/06/2020 08:39	Application		55 KB					
Downloads		version.txt	18/06/2020 09:31	Text Document		1 KB					
latest											
T4S_Updater_G	uide	version.txt - Notepad		- 0	×	Firmware_version.txt - No	tepad		-		×
OneDrive		File Edit Format View Help 1.36			^	File Edit Format View The firmware version	Help is V1.36				^
This PC											
3D Objects											
Desktop											
Documents		¢			>	<					>
🕹 Downloads		Ln 1, Col 1	100% Windows (CRLF)	UTF-8		Ln 1, Col 1	100%	Windows (CRLF)	UTF-8	3	
h Music											

Pe Linux



Navigați la folderul de descărcări și căutați fișierul numit **updateTacho4Safe.sh**.

PAGINA 3

Copiați fișierul în folderul principal al dispozitivului Tacho4Safe.





Deschideți un terminal. Schimbați directorul în folderul principal al dispozitivului Tacho4Safe, apoi rulați comanda **updateTacho4Safe.sh**.

<pre>bela@kulilap:/mnt\$ cd /media/bela/T bela@kulilap:/media/bela/T4S\$ ls</pre>	T4S/
DeviceRegistration.txt GPRS_cont	fig.txt Update
Downloads Readme.tx	kt updateTacho4Safe.sh
Firmware_version.txt 'System Vo	blume Information' version.txt
bela@kulilap:/media/bela/T4S\$ sh u	pdateTacho4Safe.sh
mkdir: cannot create directory 'Upo	date': File exists
% Total % Received % Xferd A	verage Speed Time Time Current
D	load Upload Total Spent Left Speed
100 323 100 323 0 0 2	2833 0:-::: 2833
% Total % Received % Xferd Av	verage Speed Time Time Time Current
	load Upload Total Spent Left Speed
	2990 0:::: 2990
% Total % Received % XTerd A	verage Speed Time Time Time Current
100 227 100 227 0 0	
" Total " Peceived " Xferd A	HOUD U HOUD
	load Unload Total Spent Left Speed
100 327 100 327 0 0	4418 0::: 4418
You can unplug your T4S now!	
bela@kulilap:/media/bela/T4S\$	

Verificați dacă fișierele necesare se află în folderul "Update" al dispozitivului.

5.

⟨ ⟩ ☐ T4S Update ▼				
🕚 Recent				
★ Starred	T4S_ T4S_ Booklander Bookland	Tacho4Safe	Tacho4Safe	
û Home	.bin .crc	er .bin	.crc	
🔲 Desktop				
🗊 Documents				
🗄 Downloads				
🎵 Music				
Pictures				
🖽 Videos				
👼 Trash				
□ Android				
🔲 T4S 🔹				



Scoateți cablul USB din dispozitiv, apoi așteptați până când toate luminile sunt stinse.

PAGINA 4



Reconectați cablul USB la dispozitiv, apoi așteptați să înceapă procesul de actualizare. Dacă actualizarea se face cu succes, dispozitivul va emite un scurt semnal sonor și va fi afișat ca dispozitiv de stocare în masă USB, ulterior.



Dispozitivul T4S este actualizat acum.

Pe macOS



Navigați la folderul de descărcări și căutați fișierul numit **updateTacho4Safe.sh**.

Copiați fișierul în folderul principal al dispozitivului Tacho4Safe.

•••		T4S
		T4S
Favorites	Name	
Recents	🕨 🚞 .Trashes	
(AirDrop	DeviceRegistration.txt	
(AirDrop	Downloads	
Applications	Firmware_version.txt	
O Downloads	GPRS_config.txt	
	Readme.txt	
😭 svt	Update	
iCloud	updateTacho4Safe.sh	
	le version.txt	
Dockton		

Deschideți un terminal. Schimbați directorul în folderul principal al dispozitivului Tacho4Safe, apoi rulați comanda **updateTacho4Safe.sh**.

Imacs	macsvt:T4S svt\$ od										
Imacs	macsvt:Volumes svt\$ cd										
Imacs	macsvt:/ svt\$ cd Volumes/T4S/										
Imacs	macsvt.7 stop od votamos/115/ Macsvt.14S svt\$ sh undateTacho4Safe sh										
Directo					-	arosan					
mkai	ir: upa	ace:	File exis	SUS	S						
- %	Total	%	Received	%	Xferd	Average	e Speed	Time	Time	Time	Current
						Dload	Upload	Total	Spent	Left	Speed
100	323	100	323	Ø	0	4779	0-	::	::	::	- 4820
%	Total	%	Received	%	Xferd	Average	e Speed	Time	Time	Time	Current
						Dload	Upload	Total	Spent	Left	Speed
100	323	100	323	Ø	0	2703	0 -	::	::	::	- 2714
%	Total	%	Received	%	Xferd	Average	e Speed	Time	Time	Time	Current
						Dload	Upload	Total	Spent	Left	Speed
100	327	100	327	Ø	0	3014	0 -	::	::	::	- 3027
%	Total	%	Received	%	Xferd	Average	e Speed	Time	Time	Time	Current
						Dload	Upload	Total	Spent	Left	Speed
100	327	100	327	0	0	2982	0 -	::	::	::-	- 3000
You	can un	plug	your T4S	no	ow!						

PAGINA 5





Scoateți cablul USB din dispozitiv, apoi așteptați până când toate luminile sunt stinse.

7.

Reconectați cablul USB la dispozitiv, apoi așteptați să înceapă procesul de actualizare. Dacă actualizarea se face cu succes, dispozitivul va emite un scurt semnal sonor și va fi afișat ca dispozitiv de stocare în masă USB, ulterior.



Dispozitivul T4S este actualizat acum.

